

Relevé d'index
Compteur Type ZMD310/410
Compteur unidirectionnel

Marche à suivre pour le relevé des index
(pour information ou transmission)



1.4.0
Consommation active en cours kW
Temps = 15 minutes

8:88.8.8.8.8
Test d'affichage

SDT-DATA
SDT-Data

F:F
F:F

0.0
Numéro du compteur

0.1.0
Nombre de remise à zéro



Sélectionnez SDT-Data avec le bouton, puis pressez trois secondes pour entrer dans le menu

Des questions sur le relevé d'index ?

032 886 0 886

les indications marquées d'un * sont uniquement des index.

Afin de déterminer une consommation sur une période donnée, il faut soustraire à l'index actuel un index antérieur.

1.2.1
Index * de consommation cumulé kW

1.6.1
Index * de consommation maximum kW

1.8.1
Index * de consommation active kWh
Tarif heure creuse

1.8.2
Index * de consommation active kWh
Tarif heure pleine

5.8.1
Index * de consommation réactive Kvarh Ind.
Tarif heure creuse

5.8.2
Index * de consommation réactive Kvarh Ind.
Tarif heure pleine

6.8.1
Index * de consommation réactive Kvarh Cap.
Tarif heure creuse

6.8.2
Index * de consommation réactive Kvarh Cap.
Tarif heure pleine



Pressez sur le bouton de sélection pour passer d'un affichage à l'autre






0.9.1
Heure



0.9.2
Date



END
Fin



Pressez sur le bouton de
sélection pour passer d'un
affichage à l'autre